Windows XP 接続方法



2007 年 7 月 1 日 株式会社ケーシーエス SunShine Internet 事務局

Windows XP 接続方法

Windows XP によるダイヤルアップ接続方法

はじめに、お客様の「ユーザーID」、「パスワード」をご確認ください。詳細は SunShine Internet ご契約後、弊社から送付される「ご利用契約内容のご案内」に記載されています。

「スタート」ボタンから「接続」-「すべての接続を表示」をクリックします。

「ネットワークタスク」内の「新しい接続を作成する」をクリックします。

「次へ」ボタンをクリック。



「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。

新しい接続ウィザード	
ネットワーク接続の種類 オプションを選んでください。	
③ インターネットに接続する(C) インターネットに接続し、Web をブラウズしたり電子メールを読んだりできます。	
「職場のネットワークへ接続する(Q) 職場のネットワークへ接続する(Q) 取扱のネットワークにダイヤルアップや VPN を使用して接続し、自宅や別の場所から仕事ができるようにします。	
○ ホーム ネットワークや小規模オフィスのネットワークをセットアップする(S) 家庭や小規模オフィスの既存のネットワークへ接続したり、新しい接続をセットアップします。	
○ 詳細接続をセットアップする(E) シリアル、パラレル、または赤外線ボートを使用して別のコンピューダに直接接続します。またこのコン ピューダにほかのコンピュータから接続できるようにします。	
〈戻る(B) 次へ(U) > 「キャンセル」	

「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。



「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。

新しい接続ウィザード
インターネット接続 インターネットにどう接続しますか?
◎ ダイヤルアップ モデムを使用して接続する(D)
モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 OSDNO 電話線を使用して接続しま す。
○ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(凹)
これは高スピード接続で、DSL またはケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この種類の接続を PPPoE として呼んでいます。
○常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する(A)
これは高スピード接続で、ケーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接 統は常にアクティブで、サイン インを必要としません。
〈戻る(8) 次へ(10) > キャンセル

「ISP名」欄に任意の名前(ここでは「SunShine」)と入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

新しい線流さくサード	
株装名 インターネット接続を提供するサービスの名前は「中ですか?	N
法のポックスに ISP の名前を入力して(形為)。 ISP 名(色)	
ここに入力された名前は作成している相談の名前になります。	
四/六] ((19)6頁>)	>> ====================================

「電話番号」欄にアクセスポイントの電話番号を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。 アクセスポイント番号は下記の通りです。なお、フレッツISDN、ADSLをご利用のお客様は下記 の番号とは異なります。

アナログ 33.6kbps	0570-00-5300
アナログ 56kbps	0570-00-5300
ISDN	0570-00-5300
PIAFS	0570-00-5300

新しい接続ウィザード	
ダイヤルする電話番号 ISPの電話番号を指定してください。	Ð
下に電話番号を入力してください。 電話番号(P):	
識別番号または市外局番が必要な場 号にダイヤルしてください。モデムの音が	合があります。よくわからないときは、電話でその電話番 間にえる場合はダイヤルしたその番号が正解です。
	< 戻る(B) 次へ(M) キャンセル

下記の内容を設定してください。

ユーザー名	お客様のユーザーID(アカウント)を小文字で入力
例) xxxxx@du.sunshine.ne.jp	します。
パスワード	お客様のパスワードを大文字、小文字を間違えな
	いように入力します。
パスワード確認入力	確認のパスワードを入力します。
このコンピュータからインターネット接続す	通常はチェックをします。
るときは、だれでもこのアカウント名およ	
びパスワードを使用する	
この接続を既定のインターネット接続とす	通常はチェックをします。
వ	
この接続のインターネット接続ファイアウ	通常はチェックをします。
ォールをオンにする	

新しい 接続ウィザード	
インターネット アカウント情報 インターネット アカウントにサイン	インするにはアカウント名とパスワードが必要です。
ISP アカウント名およびパスワー のアカウント名またはパスワード	ードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に保管してください。(現存 を忘れてしまった場合は、ISP に問い合わせてください。)
ユーザー名心	ABC01234
パスワード(<u>P</u>):	*****
パスワードの確認入力(の)	****
「このコンピュータからインター する(S)	-ネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用
─この接続を既定のインター	ネット接続とする(M)
─この接続のインターネット打	急続ファイアウォールをオンにする(T)
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

「この接続へショートカットをデスクトップに追加する」欄を任意で指定し、「完了」ボタンをクリックします。



接続のウインドウが表示されます。ユーザー名、パスワードには で入力した、お客様のユーザ ーID、パスワードが表示されます。「ダイヤル」にはアクセスポイントの電話番号が表示さます。確 認後、「プロパティ」ボタンをクリックします。



「全般」タブをクリックして下記の内容を確認してください。

接続方法	お客様ご使用のモデム(TA)が表示されていま
	す。
市外局番、電話番号、国番号	市外局番と電話番号はアクセスポイントの番号が
	入ります。国番号は日本(81)です。
ダイヤル情報を使う	通常はチェックをします。
接続時に通知領域にアイコンを表示する	通常はチェックをします。

?×
全般 オプション セキュリティ ネットワーク 詳細設定
接続の方法
⑧モデム - Fujitsu FMV-FX53Z5 Data Fax Modem (COM3)
構成(_)
電話番号
市外局番(E): 電話番号(P):
✓ その他(N)
国番号/地域番号(<u>G</u>):
日本 (81)
✓ダイヤル情報を使う(S) ダイヤル情報(E)
☑ 接続時に通知領域にアイコンを表示する(₩)
OK キャンセル

次に「ネットワーク」タブをクリックします。「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」で 「PPP:Windows95/98/NT4/2000,Internet」が選択されている事を確認後、「設定」ボタンをクリック してください。チェックが全て外れている事を確認し、「OK」ボタンをクリックします。「OK」ボタンをク リックすると再び「ネットワーク」タブの画面が表示されます。

?×
全般 オブション セキュリティ ネットワーク 詳細設定
呼び出すダイヤルアップ サーバーの種類(E):
PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet
設定⑤
この接続は次の項目を使用します(2):
▼ っー インターネット プロトコル (TCP/IP)
■ QoS パケット スケジューラ ■ Microsoft ネットローク田クライアント
- 説印月
伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロト コルです。
OK キャンセル

PPP 設定 ?×
□ <u>LCP 拡張を使う(E)</u> □ ソフトウェアによる圧縮を行う(<u>N</u>) □ 単一リンク接続に対してマルチリンクをネゴシェートする(<u>M</u>)
OK キャンセル

「ネットワーク」タブが選択されている事を確認し、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択した状態で、「プロパティ」ボタンをクリックし、下記の内容を確認して「OK」ボタンをクリックします。

IP アドレスを自動的に取得する	チェックします。
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する	チェックします。

ッターネット プロトコル(TCP/IP)のプロパラ	í ?
全般	
ネットワークでこの機能がサポートされている場合に ことができます。サポートされていない場合は、ネッ 定を問い合わせてください。	、IP 設定を自動的に取得する トワーク管理者に適切な IP 設
⊙ IP アドレスを自動的に取得する(Q)	
──○ 次の IP アドレスを使う(<u>S</u>): ─────	
IP アドレスØ:	
 ○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): 優先 DNS サーバー(P): (代替 DNS サーバー(A): 	
	【詳細設定\\
	OK キャンセル

再び「ネットワーク」タブの画面が表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

では、実際に接続アイコンが出来ている確認します。「スタート」ボタンから「接続」-「すべての接続を表示」をクリックします。ダイヤルアップに「SunShine」(で入力した名前)のアイコンが作成されています。これで設定は完了です。

作成されたアイコンをダブルクリックすると、の画面が表示されますので、「ダイヤル」をクリック して接続してください。

接続後、通常のダイヤルアップ接続(フレッツ以外)をご利用のお客様はインターネットに接続して いる間、通信料が発生します。ご利用にならない場合は、必ず「切断」してください。 「ダイヤル」をクリック後、エラーが表示された場合は次の点をご確認ください。

- 1、 ユーザーID、パスワードは間違っていないか?
- 2、 アクセスポイントの番号は正しいか?
- 3、「ダイヤル情報」は正しいか?例えば、トーンとパルスなど。「ダイヤル情報」の確認方法は作成したダイヤルアップアイコンの「プロパティ」-「全般」タブの「ダイヤル情報」をクリック。所在地を選択して「編集」をクリック。「全般」タブを選択して「ダイヤル方法」、「外線発信番号」、「国番号」、「市外局番」などを確認してください。
- 4、 設定した内容を再度、見直してみる。

ご不明な点がありましたら、下記の番号にご連絡ください。その時に事前に下記の内容を確認してください。

- ·お客様のユーザーID
- ・エラー内容(モデムが応答しません。/ダイヤルアップ先のコンピュータが見つかりません。)など。

ご質問等は下記までお願いします。 【SunShine インターネット事務局:電話番号 029-253-6111】 SunShine Internet に関する情報は下記のホームページをご覧ください。 URL http://www.sunshine.ne.jp/

以上