

フレッツISDN接続方法

2003 年 3 月 26 日 株式会社ケーシーエス SunShine Internet 事務局

Windows XP によるフレッツISDN接続方法

はじめに、お客様の「ユーザーID」、「パスワード」をご確認ください。詳細は SunShine Internet ご契約後、弊社から送付される「ご利用契約内容のご案内」に記載されています。

「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックします。

「コントロールパネル」内の「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

「ネットワーク接続」をクリックします。

「ネットワークタスク」から「新しい接続を作成する」をクリックし、「新しい接続ウィザード」が表示されます。表示されたら「次へ」をクリックします。



「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。



「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。



「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックし、「デバイスの 選択」で、お使いのTAを選択して下さい。

| 新しい接続ウィザード |
|---|
| インターネット接続 インターネットにどう接続しますか? |
| ④ ダイヤルアップ モデムを使用して接続する(①) |
| モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 OSDN 電話線を使用して接続しま す。 |
| ○ ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(型) |
| これは高スピード接続で、DSL またはケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この種類の接続を PPPoE として呼んでいます。 |
| ○ 常にアクラィブな広帯域接続を使用して接続する(A) これは高スピード接続で、ケーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接続は常にアクラィブで、サイン インを必要としません。 |
| |
| < 戻る(図) (次へ(N) > (キャンセル) |

「ISP名」欄に任意の名前(ここでは「SunShine」)と入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

| 景続名 インターネット接続を提供するサート | えの名前は何ですか? | |
|--------------------------|--------------|--|
| 次のボックスに ISP の名前を入力し | てください。 | |
| ISP 26(A) | | |
| ここに入力された名前は作成してい | る接続の名前になります。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

「電話番号」欄に「1492」と入力します。

*誤って Sunshine へのアクセスポイントを設定しますと、通常の通話料金が発生しますのでご 注意下さい。

| 新しい接続ウィザード |
|--|
| タイヤルする電話番号 ISP の電話番号を指定してください。 |
| 下に電話番号を入力してください。 電話番号(P): |
| 諸別番号または市外局番が必要な場合があります。よくわからないときは、電話でその電話番号にダイヤルしてください。モデムの音が聞こえる場合はダイヤルしたその番号が正解です。 |
| < 戻る(B) 次へ(B) キャンセル |

下記の内容を設定してください。

| ユーザー名 | お客様のユーザーID @i6.sunshine.ne.jp と入力 |
|----------------------|-----------------------------------|
| パスワード | お客様のパスワードを大文字、小文字を間違えな |
| | いように入力します。 |
| パスワード確認入力 | 確認のパスワードを入力します。 |
| このコンピュータからインターネット接続す | 通常はチェックをします。 |
| るときは、だれでもこのアカウント名およ | |
| びパスワードを使用する | |
| この接続を既定のインターネット接続とす | 通常はチェックをします。 |
| వ | |
| この接続のインターネット接続ファイアウ | 通常はチェックをします。 |
| ォールをオンにする | |

| 新しい 接続ウィザード | |
|---|---|
| インターネット アカウント情報 インターネット アカウントにサイン | ンインするにはアカウントるとパスワードが必要です。 |
| ISP アカウント名およびパスワ のアカウント名またはパスワー | ードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に保管してください。(既存 ドを忘れてしまった場合は、ISP に聞い合わせてください。) |
| ユーザー名(1): | userid@i6.sunshine.ne.jp |
| 1777-15(P): | ******* |
| パスワードの確認入力(空) | ******* |
| ごのコンピュータからインタ する(S) ごの接続を既定のインター | ーネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名ねよびパスワードを使用 ーネット接続とする(M) |
| 記この撮機のインターネット | 接続ファイアウォールをオンにする(① |
| | < 戻る(四) 次へ(如) キャンセル |

「この接続へのショートカットをデスクトップに追加する」欄を任意で指定し、「完了」ボタンをクリックします。 画面は自動的に「接続画面」へと進みます。

| 新しい接続ウィザード | |
|------------|---|
| A | 新しい接続ウィザードの完了 |
| | 次の接続の作成に必要な手順は正常に完了しました。 |
| 193 | 既定の接続にする。 この接続はファイアウォールを使用する。 このコンピュータのすべてのユーザーと共有する。 |
| | この接続は、「ネットワーク接続] フォルダに「保存されます。 |
| | □この接続へのショートカットをデスクトップに追加する(S) |
| | 接続を作成してウィザードを閉じるには、「完了」 をクリックしてください。 |
| | (戻る(8) 完了 キャンセル |

ユーザー名、パスワードには で入力した、お客様のユーザーID、パスワードが表示されます。 「ダイヤル」には「1492」が表示さます。確認後、「プロパティ」ボタンをクリックします。



「全般」タブをクリックして下記の内容を確認してください。 接続方法:使用するTAが表示されています。 電話番号:1492が表示されています。 ダイヤル情報:チェックしない 接続時に通知領域にアイコンを表示する:チェックする

| コ 🥘 モデム - 標準 コ 🎒 モデム - INSF | 56000 bps モデム (COM1) MATEV30DSU SYNC (COM | 2 |
|--------------------------------|--|----------------|
| | | |
|]すべてのデバイスで 電話番号 | 同じ番号を呼び出す(L) | 構成(<u>0</u>) |
| 市外局番(E) | 電話番号(P): | |
| ¥ | 1492 | その他(N) |
| 国番号/地域番号 | ; (<u>G</u>): | |
| | | ×. |
| □ダイヤル情報を | 使う(S) | ダイヤル/情報(R) |
| | | |

次に「ネットワーク」タブをクリックします。「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」で 「PPP:Windows95/98/NT4/2000,Internet」が選択されている事を確認後、「設定」ボタンをクリック してください。チェックが全て外れている事を確認し、「OK」ボタンをクリックします。「OK」ボタンをク リックすると再び「ネットワーク」タブの画面が表示されます。

| ? |
|--|
| 全般 オプション セキュリティ ネットワーク 詳細設定 |
| 呼び出すダイヤルアップ サーバーの種類(E): |
| PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet 🛛 🗸 🗸 |
| [設定(S) |
| この接続は次の項目を使用します(の): |
| |
| 図 ■ QoS パケット スケジューラ 図 ■ Microsoft ネットワーク用クライアント |
| |
| 説明 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロト コルです。 |
| OK キャンセル |
| 赞定 |

| PPP 設定 ?× |
|---|
| □ <u>LCP 拡張を使う(E)</u> □ ソフトウェアによる圧縮を行う(<u>N</u>) □ 単一リンク接続に対してマルチリンクをネゴシェートする(<u>M</u>) |
| OK キャンセル |

「ネットワーク」タブが選択されている事を確認し、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択した状態で、「プロパティ」ボタンをクリックし、下記の内容を確認して「OK」ボタンをクリックします。

| IP アドレスを自動的に取得する | チェックします。 |
|------------------------|----------|
| DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する | チェックします。 |

| インドレーンとしい機能にかりホートで化しいる場 したができます。サポートされていない場合は、 定を問い合わせてください。 | ™は、」「設定3日駅」のいいれば90 ネットワーク管理者に適切な IP 設 |
|--|--|
| IP アドレスを自動的に取得する(Q) | |
| ○ 〉次の IP アドレスを使う(S): | |
| IP ΡΕυλΦ: | |
| ● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得 | 骨する(B) |
| ─○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): | |
| 優先 DNS サーバー(P): | |
| 代替 DNS サーバー(<u>A</u>): | |
| | □詳細設定心 |
| | |

再び「ネットワーク」タブの画面が表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

では、実際に接続アイコンが出来ている確認します。「スタート」ボタンから「接続」-「すべての接続を表示」をクリックします。ダイヤルアップに「SunShine」(で入力した名前)のアイコンが作成されています。これで設定は完了です。

作成されたアイコンをダブルクリックすると、の画面が表示されますので、「ダイヤル」をクリック して接続してください。

接続後、通常のダイヤルアップ接続(フレッツ以外)をご利用のお客様はインターネットに接続して いる間、通信料が発生します。ご利用にならない場合は、必ず「切断」してください。

「ダイヤル」をクリック後、エラーが表示された場合は次の点をご確認ください。

- 1、 ユーザーID、パスワードは間違っていないか?
- 2、 設定した電話番号に間違いはないか?
- 3、 お使いのモデム(TA)のドライバが正し〈インストールされているか。
- 4、 設定した内容を再度、見直してみる。

ご不明な点がありましたら、下記の注意事項をご確認の上ご連絡下さい。 〇お使いのTAやルーターに関する設定・動作不良のお問い合わせは、弊社ではサポート対象外にな りますので、各メーカー先のサポート電話へお問い合わせ下さい。 〇お客様のユーザーIDをお聞きすることがありますので、ユーザーIDを予めご用意下さい。 〇エラーメッセージ等が出ていれば、メモ等でお控え頂き、サポート担当員にエラーの内容をお伝え下 さい。

ご質問等は下記までお願いします。 【SunShine インターネット事務局:電話番号 029-253-6111】 SunShine Internet に関する情報は下記のホームページをご覧ください。 URL http://www.sunshine.ne.jp/

以上